

SR-c100 ハードウェア仕様

CPU	CPU	Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125U ※1
	クロック数 (ターボブースト時)	P コア:最大 4.30GHz / E コア:最大 3.6GHz / LE コア:最大 2.1GHz
	コア数/スレッド数	12 コア(P コア : 2、E コア : 8、LE コア : 2)/14 スレッド
	キャッシュメモリー	12MB
	パッケージ	FCBGA2049
メモリー	メインメモリー	DDR5-5600 SO-DIMM ECC 機能無し 16GB / 32GB / 64GB
	メモリーソケット数	262 ピン SO-DIMM ソケット x 2
表示機能	コントローラー	メインプロセッサに内蔵
	ビデオメモリー	メインメモリーと共有
	最大解像度	HDMI : 4096 x 2160(60Hz) ※2 USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode) : 4096 x 2160(60Hz)
補助記憶装置	SSD	M.2 SSD NVMe 480GB / 960GB
	内蔵リムーバブル装置	無し
インタフェース	シリアル	無し
	ディスプレイ	HDMI : 4096 x 2160 (60Hz) x 2 USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode) : 4096 x 2160 (60Hz)
	LAN	RJ-45 x2
	USB	前面 : USB Type-A 3.2(Gen1) x 2 背面 : USB Type-C (USB4 対応) x 1
	サウンド	ライン出力/マイク入力 (ステレオミニジャック)
通信機能	LAN	2500Base-T / 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
	無線 LAN	IEEE 802.11 ax (Wi-Fi 6E 相当※3、 Wi-Fi Alliance 認証未取得)
	Bluetooth	Bluetooth® wireless technology / LE ※4
カレンダー機能		日付、時計機能を標準装備
電源	本体	DC-in 19V USB Type-C : PD Sink 20V/3A (60W) 、Source5V/3A (15W)
	AC アダプター	入力 : AC100V ± 10% (50/60Hz) 出力 : 19V / 4.74A / 90W
	AC コード	2 ピンアース付き
	定格消費電流	4.74 A (フル負荷状態)
	最大構成での消費電力 ※5	41W
	省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ※6	41.9 kWh/年 省エネ達成率 : A (区分 : 15)
環境条件		5°C~40°C、30%~80% (ただし結露しないこと)
本体外形寸法		125(W) × 125(D) × 36(H)mm ※7
セキュリティホール寸法		7.02(W) × 3.02(H)mm
本体質量		約 550g ※8

※1 Intel、インテルは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

※2 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

※3 本製品の無線機能は屋内限定です。屋外では使用しないでください。

※4 Bluetooth ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

※5 最大構成時とは、本製品の選択可能なメニューで消費電力が最大となる構成になります。
(CPU、SSD、メモリー、LAN ポートに当社の負荷試験プログラムを使用して測定。)

※6 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率が 100% 以上の場合は、省エネルギー基準達成率の数値の代わりに「A (達成率 100% 以上 110% 未満)」「A A (110% 以上 140% 未満)」「A A A (140% 以上)」の 3 段階の表示語で表記しています。

※7 ゴム足は含まない寸法となります。

※8 最大構成での値になります。選択したメニューにより質量は異なります。

■■■■ 製品の特特定化学物質の含有表示について ■■■■

含有表示に関する情報は以下の URL からご覧ください。

<https://www.sord.co.jp/company/environment/j-moss.html>

製品名：SR-c100 CAxxxxxxxxxx

■■■■ OS 無しモデルについて ■■■■

OS 無しモデルをご選択いただいた場合、OS が未インストールの状態で出荷されます。

お客様ご自身で OS をご用意いただき、インストールしていただく必要がございます。

ご利用にあたり、以下の点にご留意ください。

1. 対応 OS をお客様にてご用意ください。本製品の仕様に適合した OS をお選びください。
2. OS のライセンスは正規のものをご使用ください。
他の PC で使用中の OS を複製使用することは、通常ライセンス違反となります。
3. ドライバーやアプリケーションソフトウェアのインストールもお客様ご自身で行っていただきます。
4. OS および関連ソフトウェアのインストール方法や使用方法に関するサポートは提供いたしかねます。
5. お客様がご用意された OS やドライバーに起因する動作不良や故障については、保証対象外となります。
6. ハードウェア保守の際、ストレージの初期化を行う場合がございます。
あらかじめご了承ください。
7. 保証期間内であっても、OS やアプリケーションに起因する障害は有償対応となる場合がございます。

- ・本書掲載の各名称やロゴはそれぞれ各社/団体が商標として使用している場合があります。
- ・本書の内容は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
- ・本書に記載された情報の利用に起因して発生した第三者の知的財産権（特許権等）その他の権利侵害について、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本書の全部または一部について、当社の許可なく転載、複製、配布することを禁止します。